以 TP-LINK (TL-WR740N) 無線路由器作示範

(1)	於任何瀏覽器內輸入 "192.168.10.1" 及按 <enter></enter>					
	預設帳號名稱	admin				
		admin				
				80 – 0 ×		
	ng 🛪 🚜 pnp 📭 📾 📾 🖶 Usoo 🗶 Hs 🛄 Iracer 🖘 lime 📷 VLSC 🌇 NS 🗋 38月. 🔤 NS 🦉 VW Dy Inmarsat 🏊 Marlink 🕅 GW 🎧 Wilmington 🧀 Seasat 📋 V check 🗋 FW 🖞 SITC 🖺 KM 🌍 APK 🛸					
	TP-LINK [®]			150M 無線 N 路由器 產品輕載:TL-WR740N		
			Copyright © 2014	TP-IDK Technologies Co., Ltd. All rights reserved.		
(2)		線網路設定	",於 SSID 漸			
	產品狀態 快速安装精靈 WPS 網路設定	無線網	路設定			
	無線網路		無線網路名稱:	exerciseWifl (也稱為 SSID)		
	- 無線網路設定		地區:	台灣 ▼		
	- 無線網路加密設定		提醒:	諸您選擇正確的地區,以符合當地無線通訊的法律規定。 不正確的設定在某些國家可能會犯法!		
	- 無線網路MACU址控制					
	- 無線網路統計資訊	1	棋式:	11bgn混合模式 ▼		
	DHCP伺服器		頻道寬度:			
	通訊埠導向		預迫 ·	目動 ▼		
	女主性設定 					
	上網權限管理			☑ 啟用「無線網路功能」		
				☑ 啟用「無線網路名稱(SSID)顯示」		
	頻寬管理			■ 散用「WDS橋接」		
	ARP#定	l				
	- DDNS設定 条統工具			儲存		

(3)	選取" 無線網路~ 第	無線網路加密設定" ,於 無線	網路密碼 輸入 "ERB123456",最後按 "儲存"		
	產品狀態 快速安裝精靈 WPS 網路設定 無線網路	無線網路加密設定 ● 停用 無線網路加密(不)	5上鎖)		
- 無線網路設定			義骤項)		
	- 無線網路加密設定	版本:	WPA2-PSK T		
	- 無線網路進階設定	加密方式:	AES •		
	- 無線網路統計資訊 DHCP伺服器	無線網路密碼:	ERB123456		
			(請輸入8-63位的密碼)		
	通訊埠導向	群組金論更新週期:	0 秒		
	安全性設定		(最小值為30,0代表不更新,若您不確定是否變更數值諸保留預設值)		
	家長監護	● WPA/WPA2 - 企業			
	」上約催敗皆理 	版本 ·	自動的(建議選項 ▼		
			自動的(建議選項 ▼		
	ARP##定	Radius 伺服器 IP =			
	DDNS設定	Radius 通訊項	1812 (利留:1-65535、0下表預款通訊埠1812)		
	<u>条統工具</u>	Radius 咨崎 -	0 \$0		
	登出				
(4)	用其他無線裝置 (例如 手提電腦、電話、iPad 或 Android Pad) 來連線				
	SSID	exerciseWifi			
	預設密碼	ERB123456			